

Ricevitore filare 1 canale per comando luce on/off + timer

Tyxia 3610 • Cod.6351427



— Ditelo ai vostri clienti

- Risparmio energetico grazie allo spegnimento automatico della luce (temporizzazione da 30 secondi a 60 minuti)
- L'interruttore esistente viene mantenuto
- Comando dell'illuminazione con un ricevitore silenzioso

— Funzioni

- Comanda una luce unicamente on/off a partire da un pulsante singolo o doppio pulsante in comando locale:
 - funzionamento pulsante singolo: ad ogni pressione lo stato della luce cambia
 - funzionamento doppio pulsante: un pulsante per accensione, l'altro per spegnimento
- Funzione teleruttore che permette di aggiungere un pulsante supplementare senza dover tirare cavi fino al quadro elettrico, quando ci sono già 2 interruttori
- Compatibile unicamente con lampadine dimmerabili
- Timer: temporizzazione dell'illuminazione da 30 secondi a 60 minuti



+ Installatore

- Dimensioni ridotte per una semplice integrazione nelle scatole ad incasso
- Collegamento rapido grazie ai connettori senza viti
- Auto-apprendimento del tipo di interruttore collegato (pulsante singolo o doppio)
-

Caratteristiche tecniche

Ricevitore filare Tyxia 3610 (x1)

Dimensioni	A:41 L:36 P:15 mm	Modalità di posa	da incasso
Tipo di entrata	- entrata comando interruttore : pulsante singolo, pulsante doppio - entrata alimentazione : rete senza neutro	Tipo di uscita	- 1 uscita(e) : alimentata(e)
Tipo di alimentazione	rete	Tipo di morsettiera	automatica

Numero massimo di trasmettitori

16

Tecnologia di comunicazione

filo