

SCHEDINA TECNICA - 12KV 3AMP 1" VT FUSE



Cartuccia fusibile VT, Media tensione, 3 A, AC 12 kV, 1", 203 x 25.4 mm,  
Back-up, BS, IEC, ESI, a tenuta d'olio



Tipo                                    12KV 3AMP 1" VT FUSE  
Catalog No.                        120MDNN3

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

|                             |   |   |                                       |
|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Assortimento                |   |   | fusibile                              |
| Funzione di base            |   |   | Cartuccia fusibile VT                 |
| campo di validità           |   |   | Media tensione                        |
| Corrente nominale d'impiego | I | A | 3                                     |
| Tensione nominale d'impiego |   |   | AC 12 kV                              |
| Grandezza                   |   |   | 1"                                    |
| Grandezza                   |   |   | 203 x 25.4 mm                         |
| Classe di funzionamento     |   |   | Back-up                               |
| Descrizione                 |   |   | a tenuta d'olio                       |
| Utilizzo                    |   |   | trasformatori di tensione e ausiliari |
| Standard/Approvazione       |   |   | BS<br>IEC<br>ESI                      |
| Forma                       |   |   | cilindrico                            |
| Standard/Norme              |   |   | BS2692-1<br>IEC 60282-1<br>ESI 12-8   |