

### Invertitore 16 AX - 250 V

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Corrente di commutazione | 16 AX (200W LED (SBL)) |
|--------------------------|------------------------|

##### Installazione, montaggio

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

##### Materiali

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Materiale | Metallo<br>Plastica |
|-----------|---------------------|

##### Identificazione

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Disposizione di montaggio | Elemento base |
|---------------------------|---------------|

##### Connettività

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Montaggio a uncino |
|---------------------------------|--------------------|

##### Controlli e indicatori

|                 |   |
|-----------------|---|
| Numero di tasti | 1 |
|-----------------|---|

##### Serie

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Serie                               | 71 x 71 mm |
| Profondità di installazione         | 32 mm      |
| Profondità delle scatole da incasso | 35 mm      |

##### Protezione

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Resistenza agli urti IK | IK07 |
|-------------------------|------|

##### Corrente

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

##### Testo

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di montaggio | Con graffe a espansione<br>Per fissaggio a vite |
| Illuminazione     | Per illuminazione e commutazione di controllo   |
| Pulsante          | No                                              |

##### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Senza alogeni   | Sì |
| Conformità ROHS | Sì |