

Nice HSTX4 Trasmettitore



**Trasmettitore radio 4 canali,
bidirezionale 433 MHz,
Rolling Code.**

2 tasti dedicati al sistema d'allarme per inserimento/disinserimento e 2 tasti programmabili con funzioni: **di attivazione parziale alternativa** (programmabile anche per il comando diretto dei ricevitori HSTT), **di chiamata di emergenza o antipanico** (attivazione diretta delle sirene).

Bidirezionale: conferma delle operazioni grazie al feedback ottico. Dopo aver inviato i comandi "ON", "OFF" e "ON Parziale" (Led acceso arancio) il Led visualizza il risultato (verde = OFF; rosso = ON o ON parziale).

Piccolo ed ergonomico, è predisposto per l'aggancio al portachiavi.

Codice	Descrizione
HSTX4	Trasmettitore radio a 4 canali per sistemi di allarme, pila in dotazione
B3VC	Pila litio 3 V (CR2032)

Dati tecnici

Codice	HSTX4
Alimentazione	Pila litio 3 V (CR2032), in dotazione
Autonomia	Circa 2 anni
Frequenza	433 MHz
Portata	100 m in spazio libero ed in assenza di disturbi; circa 20 m all'interno di edifici
Ricetrasmissioni radio	Comunicazione digitale bidirezionale
Temperatura di funzionamento	-20 ÷ +55 °C
Dimensioni (LxPxA)	42x13x50 mm
Peso	16 g