



## ENOLA\_C faretto per binario monofase alta tensione LED

3000K, nero, 35°, incl. adattatore monofase

Faretto LED ad alto voltaggio ruotabile e orientabile ENOLA\_C con adattatore per il sistema a binario monofase ad alto voltaggio. Il faretto dotato di COB LED bianco caldo ad alte prestazioni è disponibile in più colori e con diversi angoli di emissione. Come accessorio per il faretto cilindrico sono disponibili anelli decorativi con vetri del diffusore smerigliati. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.



### DATI TECNICI

Articolo	1000711
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Binario a soffitto, Binario a parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	11 W
Livello di corrente di spunto	4.7 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	1040 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	35 °
Colore	nero
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	40000 h
Emissione	diretto
Lunghezza	10.5 cm
Altezza	14.8 cm

## Sorgente Luminosa

916476	
--------	---

<b>Diametro</b>	10 cm
<b>Peso netto</b>	0.654 kg
<b>Peso lordo</b>	0.895 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	480