




COSMIC

portalampada per tensostruttura a bassa tensione
TENSEO, QR-C51, cromo, orientabile, 2 pz.

Faretto orientabile COSMIC per la tensostruttura a bassa tensione. Con l'attacco incorporato GX5,3, il faretto è adatto a lampadine LED e a risparmio energetico. La distanza compatibile del cavo è di 15,5cm.



DATI TECNICI

Articolo	139092
Attacco	GX5.3
Lampadine	QR-C51
Numero di attacchi	1
Lampade incluse	No
Numero di diverse finestre	1
Orientabilità	90 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Binario a soffitto
Tensione nominale primaria	12V ~50Hz
Classe isolamento	III
Wattaggio	35 W
Colore	cromo
Emissione	diretto
Larghezza	18.5 cm
Altezza	3 cm
Profondità	3.1 cm
Peso netto	0.232 kg
Peso lordo	0.251 kg
BIG WHITE pagina	503

Lampadina consigliata

1001574	Philips Master LED Spot , MR16, 5W, 2700K, 36° , dimmerabile
1001575	Philips Master LED MR16 5W , 3000K 36°