




QRB

lampada per tensostruttura a bassa tensione TENSEO, QR111, bianco, orientabile

Faretto cardanico ruotabile e orientabile QRB per la tensostruttura a bassa tensione. Grazie all'attacco G53 integrato, il faretto è adatto all'uso di lampadine alogene e LED. La distanza massima compatibile del cavo è di 15,5cm.



DATI TECNICI

Articolo	139111
Attacco	G53
Lampadine	QR111
Numero di attacchi	1
Lampade incluse	No
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Binario a soffitto
Tensione nominale primaria	12V ~50Hz
Classe isolamento	III
Wattaggio	50 W
Colore	bianco
Emissione	diretto
Larghezza	18.5 cm
Altezza	1.1 cm
Profondità	14.4 cm
Peso netto	0.115 kg
Peso lordo	0.126 kg
BIG WHITE pagina	504

Lampadina consigliata

560231	PHILIPS MASTER LED AR111 CRI90 , 15W, 24° , 2700K, dimmerabile
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 CRI90 , 15W, 40° , 2700K, dimmerabile
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 CRI90 , 15W, 24° , 3000K, dimmerabile
560234	PHILIPS MASTER LED AR111 CRI90 , 15W, 40° , 3000K, dimmerabile