



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Amplificazione di linea per satellite

Passaggio del terrestre

Amplificatore di linea per un ingresso terrestre e satellite. Fornisce un'uscita amplificata della banda satellite ed una bassa perdita in terrestre.

Un ingresso e un' uscita, con passaggio DC (dell'uscita all'ingresso) massima di 0,5A.

Art.7485

ID.NR	VST20
EAN13	8424450074855

Si distingue per

- Guadagno in satellite: 22dB, con alto livello d'uscita
- Bassa perdita di passaggio in terrestre: -2,5dB
- Involucro ad alta schermatura, fabbricato in Zamak
- Bassa figura di rumore
- Passaggio di corrente tra ingresso ed uscita

Caratteristiche principali

- Connettori F
- Installazione da interno o esterno (con scatola art. 4163)
- Passaggio di corrente tra ingresso ed uscita

Caratteristiche tecniche

Numero di ingresso		1			
Numero di uscite		1			
Bandes			VHF	UHF	SAT
Intervallo di frequenze	MHz	47 ... 230	470 ... 862	950 ... 2150	
Guadagno	dB		--	--	20
Perdite di passaggio	dB		2,5	2,5	--
Livello di uscita DIN VDE0855/12	dB μ V		--	--	112,5
Figura di rumore	dB		--	--	5,5
Alimentazione	Vdc	12 ... 18			
Consumo attuale	mA	60			
Passaggio DC		SAT \square Ing.			
Passaggio di corrente massimo	mA	500			