



## KR161

Caricatore da auto per notebook 120W uscita 15/16/18/19/20/22/24V max 6A con 6 connettori

KR161 è un survoltore in grado di elevare la tensione d'ingresso e renderla adatta alla maggior parte dei dispositivi elettronici portatili presenti sul mercato mentre siete in viaggio (aereo e auto).

Le tensioni d'uscita sono selezionabili e grazie ai connettori intercambiabili KR161 è adatto alla maggior parte dei computers presenti sul mercato.

Tensioni di uscita:  
15, 16, 18, 19, 20, 22, 24V  
Corrente d'uscita: max 6A

Caricabatteria USB - 120W - 6000mA - 15-24V -  
6,5x1,0mm|5,5x2,5mm|4,75x1,75mm|3,5x1,35mm|5,5x1,75mm|5,5x2,1mm



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Potenza:	120 W
Corrente d'uscita:	6000 mA
Tensione d'ingresso:	12-13.8Vdc
Tolleranza tensione d'uscita:	10 %

Protezioni	corto circuito
Regolazione di carico	5 %
Tensione d'uscita	15-24 V

### Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC003890
Tecnologia:	dc-dc switching non isolato

Marca	join
Tipo Confezione	Scatola appendibile

### Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Nero
Dimensioni (LxWxH):	115.4 x 52.5 x 36mm
Raffreddamento:	passivo

Connettori	3,5x1,35mm, 4,75x1,75mm, 5,5x1,75mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 6,5x1,0mm
Materiale contenitore	Plastico

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30 °C

## Disegni Tecnici

