




Scheda tecnica

SW25-40660

Alimentatore switching 108W - 6Vdc 3A - 2 Connettori

Alimentatore Fisso - 230Vac - 18W - 3000mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	18 W
Collegamento interno:	N/A
Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Corrente di inrush:	N/A
n. led serie:	N/A
Corrente ingresso max:	N/A
Corrente d'uscita:	3000 mA
Regolazione di carico:	5 %
Ripple:	80 mV
Tensione d'ingresso:	N/A
Tensione d'uscita massima:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	±10%
Tensione d'uscita Max:	N/A

Adatto per Led	N/A
Consumo a vuoto	N/A
Corrente assorbita max	N/A
Frequenza	50 Hz
Corrente uscita max	N/A
Corrente di leakage	N/A
Protezioni	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Efficienza	N/A
Regolazione di linea	5 %
Tensione d'ingresso	230Vac
Tensione d'uscita	6 V
Terminazione di carica	N/A
Tolleranza tensione d'uscita	5 %
Tensione d'uscita Min	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	N/A
Classe isolamento:	II
Costruzione:	plugin
Funzione:	N/A
Dimmerazione:	N/A
Funzionamento senza carico:	N/A
Pre-regolazione:	N/A
Strumenti:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola appendibile
Tipo strumentazione:	N/A

Carica rapida	N/A
Classe strumentazione	N/A
Dimmerabile	N/A
Livello di efficienza	N/A
Grado Protezione	IP20
Classe ETIM	EC001781
Marca	Alpha elettronica
Tecnologia	switching
Tipo regolazione	CV

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'uscita:	separato 1.8m
Conessioni:	connettore intercambiabile
Dimensioni (LxWxH):	80 x 34 x 96mm
Materiale contenitore:	Plastico
Raffreddamento:	passivo

Colore	Nero
Connettori	5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Finitura	N/A
Polarità	invertibile

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 10/30 °C
Temperatura involucro: N/A

Temperatura di stoccaggio N/A

Disegni Tecnici

Dimensioni

