

# Scheda tecnica





Spina di collegamento Schuko



Terminale con tappo per possibile prolungamento



Giunzione fra Iuminarie e/o spina



Cavo neoprene 7,5m con 10 portalampade E27 con foro di fissaggio

### 23-090/10

Luminaria prolungabile 10m - 10 portalampade E27 - IP44 - Nera - Serie Lumis

#### Crea la tua atmosfera

Con questa luminaria potrai dare sfogo alla tua creatività e usarla in ogni evento o situazione, rendendo ogni momento più colorato e avvolgente. è provvista di 10 portalampade E27 con foro di fissaggio che ne agevolano l'installazione.

#### Dati tecnici:

Tensione funzionamento: 230Vac

Frequenza: 50/60Hz
Potenza Max lampada: 25W
Numero portalampade: 10
Tipo portalampade: E27
Spaziatura Lampade: 75cm
Lunghezza totale: 10m
Grado di Protezione: IP44
Spina tedesca 2 Poli IP44
Sezione cavo: H05VV-F 2X0,75m2

Colore cavo: Nero

Temp. funzionamento: -10°C,+40°C

#### Precauzioni

- Scollegare la spina di alimentazione prima di sostituire la lampada o fare manutenzione.
- Prestare attenzione a NON toccare il portalampada se bagnato.
- Assicurarsi che la potenza massima della lampada non superi i 25W.

#### Note

Lampadine NON incluse.

Luminaria Prolungabile



# Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Corrente di quiescenza:	N/A
Tensione max:	230 V
Tipo batterie:	N/A

## Caratteristiche Meccaniche

Anti-manomissione:	N/A
Materiale corpo:	Termoplastico
Regolazione verticale:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	N/A

#### Installazione

Ambiente di utilizzo:	N/A	
Compatibilità rack:	N/A	
Raggio di copertura:	N/A	

Corrente di allarme	N/A
Tensione alimentazione DC:	N/A
Tipo Alimentazione	N/A

Indicatore luminoso	N/A
Regolazione orizzontale	N/A
Sezione	0,75 mm <sup>2</sup>

Area di copertura	N/A
Modalità di connessione	N/A
Unità rack	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.I. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

Adatto per:	Lampade 25W max
Colore:	Nero
Display:	N/A
Durata sensore:	N/A
Indicazione acustica:	N/A
Minimo livello sonoro:	N/A
N. prese Mondo 16A:	N/A
N. prese Italia USB C:	N/A
Prese:	N/A
Rilevazione:	N/A
Marca:	JOlight
Serie:	Lumis
Tipo Confezione:	Scatola

Attacco	E27
Contenuto confezione	N/A
Durata batterie	N/A
Funzioni aggiuntive	N/A
Indicazione ottica	N/A
N. prese Europa/America 10A	N/A
N. prese Italia USB A	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Protezione attiva	N/A
Classe ETIM	EC000401
Sensore sostituibile	N/A
Soglie d'intervento allarme	N/A

## Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti:	N/A	
Corrente nominale:	N/A	

# Corrente istantanea max N/A Tensione commutabile max N/A

# Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.