

23-9-140

Portalampada R7s - Beige - 78mm

Portalampada



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Corrente di quiescenza:	N/A
Tensione alimentazione DC::	N/A
Tipo Alimentazione:	N/A

Corrente di allarme	N/A
Corrente max	6 A
Tensione max	240 V
Tipo batterie	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Anti-manomissione:	N/A
Materiale corpo:	Ceramico
Regolazione verticale:	N/A

Indicatore luminoso	N/A
Regolazione orizzontale	N/A
Umidità atmosferica relativa	N/A

Installazione

Ambiente di utilizzo:	N/A
Compatibilità rack:	N/A
Raggio di copertura:	N/A

Area di copertura	N/A
Modalità di connessione	N/A
Unità rack	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per:	lampada 78mm
Colore:	Beige
Display:	N/A
Durata sensore:	N/A
Indicazione acustica:	N/A
Minimo livello sonoro:	N/A
N. prese Mondo 16A:	N/A
N. prese Italia USB C:	N/A
Prese:	N/A
Rilevazione:	N/A
Marca:	Jolight
Soglie d'intervento allarme:	N/A

Attacco	R7s
Contenuto confezione	N/A
Durata batterie	N/A
Funzioni aggiuntive	N/A
Indicazione ottica	N/A
N. prese Europa/America 10A	N/A
N. prese Italia USB A	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Protezione attiva	N/A
Classe ETIM	EC000401
Sensore sostituibile	N/A
Tipo Confezione	PolyBag

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti:	N/A
Corrente nominale:	N/A

Corrente istantanea max	N/A
Tensione commutabile max	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

