



CT500/R

Ricevitore IR per HDMI®

Grazie all'innovativa tecnologia IR over HDMI questi accessori consentono di implementare il trasporto del segnale IR (infrarosso) dei telecomandi all'interno dell'impianto attraverso i cavi HDMI stessi. Questi accessori devono essere utilizzati solo con i dispositivi (matrici, distributori ed extender) compatibili.

In questo modo sarà possibile controllare le funzioni delle sorgenti (ad esempio la funzione Play, Pausa, Stop) tramite il telecomando originale della sorgente e di selezionare la sorgente desiderata tramite il telecomando del dispositivo (matrice oppure distributore) in dotazione.

CT500/R - Ricevitore IR

Ricevitore IR - Riceve il segnale dal telecomando e lo rende disponibile sul connettore Jack 3,5mm

Lunghezza cavo: 1,5m

Possibile collegamento (vedi disegno)

- Connettere l'adattatore CT500/A al televisore e al ricevitore IR CT500/R;
- collegare un secondo adattatore CT500/A al Lettore DVD e al trasmettitore IR CT500/T;
- tramite il cavo HDMI connettere i due adattatori.

Il segnale del telecomando puntato verso il CT500/R sarà ri-trasmesso dal CT500/T posto vicino al lettore DVD.

E' inoltre possibile utilizzare i prodotti CT500/A, CT500/T e CT500/R in combinazione con alcuni switch, distributori e matrici che supportano la trasmissione del segnale IR sui cavi HDMI.

Di seguito sono riportati i prodotti compatibili.

Elenco articoli compatibili con CT500/T e CT500/R:

CT304/5
CT308/5
CT322/5
CT378/5R
CT378/5T
CT378/5DC
CT385/5
CT386/5

Attenzione:

Il sistema funziona solo con cavi HDMI passivi.

Non funziona con cavi HDMI attivi.

Extender IR - Ricevitore - 1:1

Dati del Prodotto

Caratteristiche

Angolo di apertura:	N/A
Brand Compatibili:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Controllo Volume:	N/A
Frequenza di trasmissione:	N/A
Gestione zone:	N/A
Modulazione Digitale:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A
Persistenza memoria:	N/A
Portata massima:	N/A
Sensibilità di ricezione:	N/A
Tipologia frequenza:	N/A
Topologia collegamento:	1:1

Brand Compatibili	N/A
Capacità di abbinamento	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenze di lavoro	N/A
Modulazione Analogica	N/A
Numero di melodie	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Retroilluminazione tasti	N/A
Tipologia	Ricevitore
Tipologia telecomando	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A

Corrente di contatto	N/A
Potenza di carico	N/A

Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC001634
Tipo Confezione:	Sacchetto

Marca	AlphaNET
-------	----------

Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica:	N/A
-------------------	-----

Disegni Tecnici

