



I-FV300/1

Interruttore per disconnessione Batterie 300A 12V - 150A 24V

Descrizione

Interruttore per disconnettere batterie 12/24V da carichi in corrente continua.

Pomello rimovibile

Dadi M10 in rame

Dimensioni: 68x68x74mm

Portata:

300A @12V carico continuo, 900A picco per 5 secondi.

150A @24V carico continuo, 450A picco per 5 secondi.

Interruttore Batteria - ON/OFF - Attuatore: Plastica - 12V - 300A



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Attuatore:	Chiave
Corrente massima:	300 A
Stato dei contatti:	ON/OFF
Terminali:	N/A
Marca:	Alpha elettronica

Comportamento	N/A
Attuatore	Plastica
Tensione massima	12 V
Classe ETIM	EC002611
Tipo Confezione	Scatola

Disegni Tecnici

