


PAP-LR1

Pila Alcalina LR1 - 1,5V

Batteria - N, Minimicro, AM5, 4001, MN 9100, KN - Alcalina - 1.5V



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Connessione parallelo: N/A

Corrente di carica massima: N/A

Corrente di scarica impulsiva: N/A

Corrente di scarica raccomandata: N/A

Energia utilizzabile: N/A

Protezioni: N/A

Tensione di carica stand-by: N/A

Tensione di fine scarica: N/A

Connessione serie N/A

Corrente di carica raccomandata N/A

Corrente di scarica massima N/A

Energia N/A

Prof.di scarica raccomandata N/A

Tensione 1,5 V

Tensione di carica uso ciclico N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Generali

Caratteristiche aggiuntive:	N/A
Certificazioni celle:	N/A
Codice dimensione:	N, Minimicro, AM5, 4001, MN 9100, KN
Indicazioni:	N/A
Interfaccia di controllo:	N/A
Tecnologia:	Alcalina
Marca:	Panasonic

Certificazioni batteria	N/A
Cicli di vita	N/A
Codice IEC	LR1
Interfaccia di comunicazione	N/A
Ricaricabile	no
Classe ETIM	EC000356
Tipo Confezione	Blister

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	standard
Grado di protezione:	N/A
Peso:	N/A
Temperatura di immagazzinamento:	N/A
Temperatura di scarica:	N/A

Dimensioni	ø12mm x 30.2mm
Materiale contenitore	N/A
Temperatura di carica	N/A
Temperatura di lavoro	N/A
Umidità	N/A

Disegni Tecnici

