

## 23-33/4-1

Adattatore di alimentazione IEC320 ad angolo retto C19 femmina a C20 maschio

Adattatore AC - 90° - Femmina C19 - Maschio C20



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica:            | N/A |
| Frequenza:                 | N/A |
| Frequenza min:             | N/A |
| Potenza:                   | N/A |
| Resistenza ESR:            | N/A |
| Tensione di tenuta:        | N/A |
| Tolleranza capacità:       | N/A |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Capacità           | N/A |
| Corrente di Ripple | N/A |
| Frequenza max      | N/A |
| Potenza            | N/A |
| Resistenza         | N/A |
| Tensione di lavoro | N/A |
| Tolleranza         | N/A |
| Vita utile         | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tipo Connettore B:       | Maschio C20 |
| Adatto per placca:       | N/A         |
| Colore RAL:              | N/A         |
| Genere:                  | Adattatore  |
| Genere B:                | Maschio     |
| Genere di potenziometro: | N/A         |
| Tipo Connettore B:       | C20         |
| Classe ETIM:             | EC003546    |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Tipo Connettore A   | Femmina C19       |
| Orientamento        | 90°               |
| Configurazione Poli | N/A               |
| Genere A            | Femmina           |
| Tipo Confezione     | PolyBag           |
| Tipo Connettore A   | C19               |
| Tipo Potenziometro  | N/A               |
| Marca               | Alpha elettronica |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Altezza dado:              | N/A |
| Angolo di rotazione:       | N/A |
| Diametro:                  | N/A |
| Diametro cavo:             | N/A |
| Dimensione chiave:         | N/A |
| Forza spina-presa:         | N/A |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A |
| Larghezza dado:            | N/A |
| Lunghezza albero:          | N/A |
| Materiale Pista:           | N/A |
| Superficie albero:         | N/A |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Altezza rondella                   | N/A |
| Cicli di inserzione                | N/A |
| Diametro albero                    | N/A |
| Diametro filetto                   | N/A |
| Fissaggio                          | N/A |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A |
| Guidacavo                          | N/A |
| Lunghezza                          | N/A |
| Lunghezza filetto                  | N/A |
| Spaziatura derivazioni             | N/A |
| Terminazione                       | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.