

## FUS.LAM.35A

Fusibile F a lama - 32V - 35A

Fusibile Lo-Voltage - 35A@32V - Rapido - F - 0



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Capacità di interruzione:	35A@32V
Caratteristica estesa:	Rapido - F
Per fusibili:	N/A
Tensione massima:	32 V
Tipo Confezione:	Sacchetto
Marca:	Alpha elettronica

Caratteristica	Rapido
Corrente	35 A
Sigla caratteristica	F
Tipo Tensione	DC
Classe ETIM	EC000055

### Caratteristiche Meccaniche

Contatti:	A lama faston 4,8mm
Formato:	0
Orientamento:	Radiale
Terminali:	N/A

Corpo	Plastica
Montaggio	Portafusibile
Passo	9 mm
Tipologia	Lama