



PAE-LR1

Pila Alcalina LR1 - 1,5V - Energizer

Batteria - N, Minimicro, AM5, 4001, MN 9100, KN - Alcalina - 1.5V



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Capacità:	N/A
Connessione serie:	N/A
Corrente di carica raccomandata:	N/A
Corrente di scarica impulsiva:	N/A
Corrente di scarica raccomandata:	N/A
Energia utilizzabile:	N/A
Protezioni:	N/A
Tensione:	1,5 V
Tensione di carica uso ciclico:	N/A

Connessione parallelo	N/A
Corrente di carica massima	N/A
Corrente di cortocircuito (Solo Pb)	N/A
Corrente di scarica massima	N/A
Energia	N/A
Prof.di scarica raccomandata	N/A
Resistenza interna (Solo PB)	N/A
Tensione di carica stand-by	N/A
Tensione di fine scarica	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	N/A
Certificazioni batteria:	N/A
Cicli di vita:	N/A
Codice IEC:	LR1
Interfaccia di comunicazione:	N/A
Ricaricabile:	no
Tipo Confezione:	N/A
Marca:	Energizer

Caratteristiche aggiuntive	N/A
Certificazioni celle	N/A
Codice dimensione	N, Minimicro, AM5, 4001, MN 9100, KN
Indicazioni	N/A
Interfaccia di controllo	N/A
Tecnologia	Alcalina
Classe ETIM	EC000356

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Peso:	N/A
Dimensioni:	Ø12mm x 30.2mm
Materiale contenitore:	N/A
Temperatura di carica:	N/A
Temperatura di lavoro:	N/A
Umidità:	N/A

Conessioni	standard
Grado di protezione	N/A
Peso	N/A
Temperatura di immagazzinamento	N/A
Temperatura di scarica	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.