



## JO428/2-EM

Kit di emergenza per plafoniere Serie Total

Il kit di emergenza è progettato per essere utilizzato con le plafoniere della serie Total.

L'unità di emergenza include la parte di controllo e una batteria 1500mAh per garantire una illuminazione di continuità in caso di assenza di rete elettrica: funzionamento permanente (SE).

Viene quindi erogata in uscita una potenza costante pari a 2W selezionabile tramite dip switch in fase di installazione. E' possibile, una volta installata l'unità di emergenza, provare l'effettivo funzionamento in emergenza con l'apposito pulsante di test in dotazione.

### Unità emergenza

Tensione di alimentazione: 200-240Vac 50/60Hz

Potenza uscita ai Led (durante l'emergenza): 2W

Autonomia 3h(2W)

Tempo di ricarica: 24h

### Batteria LiFePO4 inclusa

Tensione: 6,4V

Capacità: 1500mA

Kit di emergenza per Serie Total

## Dati del Prodotto

Alpha

Tipo Confezione: N/A