



23-68

Misuratore Consumo Elettrico - Power meter 3600W

Tensione: 230Vac 50Hz

Potenza: 3600W Max

Range di misura V: 195-276 Vac

Precisione di misura della tensione: $\pm 1\%$

Range di misura della corrente: 0,01-16 A

Precisione di misura della corrente: $\pm 1\%$ o $\pm 0.01A$

Range di misura della potenza: 0,2-4416W

Precisione della misura della potenza: $\pm 1\%$ or $\pm 0.2W$

Range della misura di Wh: 0-9999.9KWh

Range di misura della frequenza: 45-65 Hz

Precisione oraria: $\pm 1\text{min.}$ per mese

Calcolo del costo potenza: Temperatura di funzionamento: $-10^{\circ}\text{C}/+40^{\circ}\text{C}$

Batterie: 3 x 1,5V (LR44/AG13)

Vita batterie circa 3 mesi ad apparecchio non alimentato.

Attenzione: Il non utilizzo del dispositivo determina la scarica della batteria interna.

Temporizzatori



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:	China
Tipo Confezione:	Scatola

EAN13	8017443585379
Unità Confezione	pz.