



Scheda tecnica



BE30050

Alimentatore lineare 11,2W - 9/12/15/18/21/24Vac 600mA - 6 Connettori
Tensione Alternata

Alimentatore Made in Italy plug-in con uscita in tensione alternata.

Alimentatore Alternata - 230Vac - 11.2W - 11.2W - 600mA - 9-24V



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: Italy

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	11,2 W
Corrente assorbita max:	N/A
Frequenza:	50 Hz
Protezioni:	sovratemperatura
Regolazione uscita:	commutatore manuale
Tensione d'uscita:	9-24 V

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Forma d'onda	N/A
Potenza carico	11,2 W
Corrente d'uscita	600 mA
Tensione d'ingresso	230Vac
Tolleranza tensione d'uscita	10 %

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
Carica rapida:	N/A
Dimmerazione:	N/A
Indirizzo DALI:	N/A
Range Dimmerazione:	N/A
Tecnologia:	lineare
Tipo di protocollo DALI:	N/A

Classe ETIM	EC001781
Costruzione	plugin
Grado Protezione	IP20
Numero di canali	N/A
Strumenti	N/A
Tipo di dispositivo DALI	N/A
Tipo regolazione	CV

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	connettore intercambiabile
Cavo d'uscita:	integrato
Dimensioni (LxWxH):	77 x 58 x 53.6mm
Polarità:	invertibile

Connettori	N/A
Colore	Nero
Materiale contenitore	Plastico
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/30 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13: 8017443006263

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR_Descrizione_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: Scatola

Layout N/A

In Promo N/A

SPR_Descrizione_ENG N/A

SPR_DT_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A

SPR_StringaConfezioneSlim N/A

SPR_StringaMultiploSlim N/A

SPR_StringaPrezzoPerSlim N/A

Video N/A

Disegni Tecnici

Dimensioni

