



JO428/2-EM

Kit di emergenza per plafoniere Serie Total

Il kit di emergenza è progettato per essere utilizzato con le plafoniere della serie Total.

L'unità di emergenza include la parte di controllo e una batteria 1500mAh per garantire una illuminazione di continuità in caso di assenza di rete elettrica: funzionamento permanente (SE).

Viene quindi erogata in uscita una potenza costante pari a 2W selezionabile tramite dip switch in fase di installazione. E' possibile, una volta installata l'unità di emergenza, provare l'effettivo funzionamento in emergenza con l'apposito pulsante di test in dotazione.

Unità emergenza

Tensione di alimentazione: 200-240Vac 50/60Hz

Potenza uscita ai Led (durante l'emergenza): 2W

Autonomia 3h(2W)

Tempo di ricarica: 24h

Batteria LiFePO4 inclusa

Tensione: 6,4V

Capacità: 1500mA

Kit di emergenza per Serie Total

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:	China
EAN13:	8017443700475
Unità Confezione:	N/A

Numero Registrazione EPREL	N/A
Tipo Confezione	N/A