



JS100

Avviatore di emergenza 4-in-1 (Avviatore, Compressore, Torcia, Powerbank) 10000mAh, 400A -Serie GoFix

L'avviatore JS100 (Serie GoFix) è un dispositivo portatile 4-in-1 che offre supporto immediato in caso di emergenza su strada e praticità nell'uso quotidiano. Combina avviatore di emergenza, compressore d'aria, luce LED e powerbank in un unico strumento compatto e versatile, ideale per autovetture, motociclette, imbarcazioni, trattori leggeri e macchine agricole, nonché tosaerba e attrezzature da giardino, e per chiunque necessiti di energia e assistenza rapida.

Dotato di batteria agli ioni di litio, assicura elevata potenza per avviamenti a 12V e numerosi tentativi con una singola ricarica. Compatto e leggero, si ripone e trasporta con facilità.

Include protezione termica contro il surriscaldamento e pinze metalliche con morsetto "intelligente", dotato di LED di segnalazione e avviso acustico per aumentare la sicurezza d'uso.

Se la batteria del veicolo è completamente scarica è sufficiente premere il tasto FORCE START* sul morsetto intelligente per attivare il relè e ottenere la massima potenza di avviamento.

Avviatore di emergenza

- Permette di avviare veicoli con batteria scarica (benzina fino a 6.0L, diesel fino a 4.0L, moto fino a 3000cc) senza bisogno di un secondo veicolo.
- Compatibile con batterie da 12V (piombo-acido tradizionali, AGM, GEL).
- Dotato di sistemi di protezione contro inversione di polarità, cortocircuito e sovraccarico.
- Corrente di avviamento stabile e funzione FORCE START* per fornire un picco di potenza in caso di batterie molto scariche.

Compressore d'aria

- Integrato per gonfiare pneumatici di auto, moto e biciclette.
- Utilizzabile anche per palloni, materassini e altri oggetti gonfiabili.
- Indicatore di pressione a display per un gonfiaggio preciso.
- Funzione di spegnimento automatico al raggiungimento della pressione impostata.

Luce LED

- Torcia LED ad alta luminosità integrata per illuminare l'area di lavoro in condizioni di scarsa visibilità.
- Modalità multiple: luce fissa, lampeggiante bianca, lampeggiante rossa, S.O.S.
- Utile in caso di emergenze notturne o per segnalazione.

Powerbank

- Batteria interna ricaricabile utilizzabile come fonte di energia per dispositivi elettronici.
- Porta USB-A per ricaricare smartphone, tablet e altri accessori.

*Nota: la funzione FORCE START (BOOST) eroga corrente di avviamento senza alcuna protezione elettronica. Un collegamento errato dei morsetti può causare scintille, surriscaldamento e danni sia al dispositivo JS100 sia al veicolo. La funzione deve essere utilizzata esclusivamente dopo aver verificato il corretto collegamento dei morsetti alla batteria.

Specifiche tecniche

Capacità della batteria agli ioni di litio: 10000mAh (37Wh); 3,7V; 4x 2500mAh (1S4P)

Compatibilità con tensione nominale della batteria del veicolo: 12V



Scheda tecnica

Compatibilità con tipologia di batteria del veicolo: Piombo⁺acido, AGM (Absorbent Glass Mat) o GEL
Compatibilità corrente di avviamento:
Per motori di auto a benzina fino a: 6,0L
Per motori di auto ibride leggere a benzina fino a: 3,5L
Per motori di auto ibride plug-in a benzina fino a: 2,5L
Per motori di auto diesel fino a: 4,0L
Per motori di motociclette fino a: 3000cc
Corrente di avviamento utile (Cranking /CCA): 400A (durata 1s)
Corrente di picco (funzione FORCE START): 800A (durata 0,2s)
Tentativi di avviamento stimati a 20°C
Auto a benzina di media cilindrata (circa 2,0 L): ~ 10-15 tentativi
Motore diesel di grossa cilindrata (circa 3,0 L): ~ 5-8 tentativi
Motocicletta (fino a 3000 cc): ~ 15 o più tentativi
Pressione nominale compressore: 150PSI
Lunghezza tubo aria flessibile: 350 mm
Torcia LED: Bianca fissa - Bianca lampeggiante - Rosso lampeggiante - Bianca S.O.S.
Uscita USB-A per carica dispositivi esterni (powerbank) : 5V DC / 2.4A
Ingresso USB-C per la carica della batteria interna: 5V DC / 2A, 9V DC / 2A, 12V DC / 1,5A

Morsetto smart con pinze di avviamento
Materiale guaina cavo: silicone
Materiale conduttore: rame puro
Sezione conduttore: 5,3 mm² (10 AWG)
Lunghezza cavo rosso: 200 mm
Lunghezza cavo nero: 120 mm
Lunghezza morsetto: 100 mm
Materiale copertura pinze: ABS
Isolamento pinze: completamente isolate

Contenuto della confezione

1x Avviatore di emergenza multifunzione
1x Morsetto smart con pinze di avviamento
1x Tubo aria flessibile con attacco per valvola a sgancio rapido
1x Ago a sfera
1x Adattatore valvola
2x Adattatore volume
1x Cavo USB da USB-A a USB-C, lunghezza circa 45cm
1x Custodia
1x Manuale d'uso
Caricabatterie

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	N/A
Adatto per Led:	N/A
Consumo a vuoto:	N/A
Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Fattore di potenza:	N/A
Corrente di inrush:	N/A
Corrente di leakage:	N/A
Corrente ingresso max:	N/A
Protezioni:	sovratemperatura
Regolazione di linea:	N/A
Tensione d'uscita massima:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	N/A

Potenza carico min	N/A
Collegamento interno	N/A
Consumo in standby in rete (Pnet)	N/A
Corrente assorbita max	N/A
Forma d'onda	N/A
Corrente uscita max	N/A
n. led serie	N/A
Efficienza	N/A
Regolazione di carico	N/A
Ripple	N/A
Tensione d'uscita Max	N/A
Tensione d'uscita Min	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	join
Classe ETIM:	EC011960
Carica rapida:	N/A
Correzione PF:	N/A
Dimmerazione:	N/A
Funzionamento senza carico:	N/A
Pre-regolazione:	N/A
Range Dimmerazione:	N/A
Strumenti:	N/A
Tipo di protocollo DALI:	N/A

Serie	GoFix
Adatto per	N/A
Classe strumentazione	N/A
Dimmerabile	N/A
Indirizzo DALI	N/A
Numero di canali	N/A
Profilo di potenza	N/A
Standard Qi	N/A
Tipo di dispositivo DALI	N/A
Tipo strumentazione	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'ingresso:	N/A
Colore:	Nero

Cavo d'uscita	N/A
Polarità	N/A

Caratteristiche Termiche

Temperatura di stoccaggio:	N/A
----------------------------	-----

Temperatura involucro	N/A
-----------------------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	Battery charger
-------------	-----------------

Predefinito

EAN13:	8017443700376
--------	---------------

SPR_Descrizione_ENG:	4-in-1 Jump Starter (Compressor, LED, Powerbank) 10000mAh, 400A
PercorsoArticolo:	Energia / Caricabatterie / Piombo
SPR_StringaImballoSlim:	8 pz.
StringaPackaging:	Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 8 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	https://www.youtube.com/embed/vICFzfm3ztM?si=Y9NFV0ojMixCHh7W https://www.youtube.com/embed/AQG2MRyCmhY?si=LomKkLj8jXGLpU-N

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Avviatore di emergenza 4"“in”“1 (Avviatore, Compressore, Torcia, Powerbank) 10000mAh, 400A -Serie GoFix
SPR_StringaConfezioneSlim	Scatola 1pz.
SPR_StringaMultiploSlim	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim	1 pz.
Unita Confezione	pz.

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.