



PU100-05/5

Alimentatore da quadro 80W - 5Vdc

Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 80W - 80W - 16000mA



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	80 W
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Potenza carico:	80 W
Corrente d'uscita:	16000 mA
Regolazione di linea:	0,5 %
Ripple:	100 mV
Tensione d'uscita:	4,5-5,5 V
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.5
Frequenza	50/60 Hz
Protezioni	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico	2 %
Regolazione uscita	trimmer $\pm 10\%$
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tensione d'uscita	5 V

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaTronics
Adatto per:	N/A
Classe isolamento:	I
Costruzione:	da quadro
Grado Protezione:	IP20
Numero di canali:	N/A
Range Dimmerazione:	N/A
Strumenti:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A
Tipo regolazione:	CV

Classe ETIM	EC002540
Carica rapida	N/A
Correzione PF	Senza PFC
Dimmerazione	N/A
Indirizzo DALI	N/A
Profilo di potenza	N/A
Standard Qi	N/A
Tecnologia	switching
Tipo di protocollo DALI	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	morsetti a vite
Materiale contenitore:	Metallico

Dimensioni (LxWxH)	97 x 129 x 30mm
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/40 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13: 8017443679726

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR_Descrizione_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: Scatola

Layout N/A

In Promo N/A

SPR_Descrizione_ENG N/A

SPR_DT_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A

SPR_StringaConfezioneSlim N/A

SPR_StringaMultiploSlim N/A

SPR_StringaPrezzoPerSlim N/A

Video N/A

Disegni Tecnici

