

C.A 6608

C.A 6609

Identificate le fasi e il loro senso di rotazione in maniera semplice

**Tester
di rotazione
fasi
e/o motore**



- Indicazione di presenza o assenza di fase
- Determinazione del senso di rotazione di un motore con o senza contatto (solo C.A 6609)
- Controlli automatici non appena lo strumento è collegato
- Morsetti e cavi con colori identificativi per semplificare le connessioni

INDUSTRIA
Controllo e manutenzione



C.A. 6608 e **C.A. 6609** sono strumenti essenziali per identificare l'ordine delle fasi di un impianto elettrico e il senso di rotazione di qualsiasi apparecchiatura industriale collegata all'impianto. Completi e di semplice utilizzo grazie all'identificazione colorata di morsetti e cavi, questi apparecchi sono perfettamente adatti per i servizi di controllo e di manutenzione degli edifici industriali.

Il **C.A. 6608** permette di determinare rapidamente l'ordine delle fasi e rivelare un'eventuale rottura di una delle fasi.

Il **C.A. 6609** possiede le funzioni supplementari dedicate alle apparecchiature industriali (motori, pompe, ecc):

- Indicazione del senso del campo girevole senza connessione
- Determinazione del senso dell'allacciamento dei fili delle fasi

Questi vari controlli si effettuano una volta raccordati i cavi, per l'ordine delle fasi, e mediante semplice pressione su un pulsante per il test su apparecchiature industriali. I risultati (evidenziati dall'accensione dei LED) sono agevolmente interpretabili.



Caractéristiques

	C.A. 6608	C.A. 6609
Tensione di funzionamento	da 40 a 850 V _{AC} tra fasi	Con connessioni: da 40 a 600 V _{AC} tra fasi Senza connessioni: da 120 a 400 V _{AC} tra fasi
Campo di frequenza	da 15 a 400 Hz	da 15 a 400 Hz
Alimentazione	Autoalimentato dagli ingressi di misura	pila 9 V
Sicurezza Elettrica	600 V CAT III	
Dimensioni	130 x 69 x 32 mm	
Massa	130 g	170 g

PER ORDINARE

- **C.A. 6608** Tester di rotazione fasi
P01191304
Fornito in una borsa di trasporto contenente 3 cordoni di test, 3 pinze a coccodrillo, 1 libretto di istruzioni in 5 lingue
- **C.A. 6609** Tester di rotazione fasi e motore
P01191305
Fornito in una borsa di trasporto contenente 3 cordoni di test, 3 pinze a coccodrillo, 1 libretto di istruzioni in 5 lingue



ITALIA
AMRA SpA
Via S. Ambrogio, 23/25
20050 MACHERIO (MI)
Tel: +39 039 245 75 45
Fax: +39 039 481 561
info@amra-chauvin-arnoux.it
www.chauvin-arnoux.it

SVIZZERA
Chauvin Arnoux AG
Einsiedlerstrasse 535
8810 HORGEN
Tel: +41 44 727 75 55
Fax: +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

CHAUVIN
ARNOUX
GROUP