

Varialuce bassa tensione

Code: NTG400



- Dimmer per carichi in bassa tensione
- Consente di pilotare carichi in tensione da 8 a 53V c.c., corrente max 12A
- Ingressi di controllo: tramite Bluetooth con App per IOS/ANDROID (scaricabile gratuitamente), n. 1 pulsante N.O. (da 85 a 265V c.a.) isolato, ingresso 0-10V, ingresso 1-10V, DALI, o potenziometro
- Protetto da inversione alimentazione e sovratensioni in ingresso
- Protezione delle uscite da sovratensioni
- Accensione e spegnimento gradualmente • Tensione: 8÷53V AC
- Potenza max: 576W (48V)
- Corrente: 12A
- Dimensioni: 40x80x24,45mm