

BTICINO > Apparecchiature per la distribuzione dell'energia BT > Interruttori Scatolati MEGATIKER > Interruttori per protezione motori



T7MP13E50

MP1 160E - interruttore 3P per protezione motori - $I_n = 50A$ - $I_{cu} = 16kA$ - $I_i = 630A$

Caratteristiche tecniche

Norma di Riferimento	CEI EN 60947-2
Poli	3P
Potere di interruzione I_{cu}	16kA
Serie	Megatiker
Tensione	690Vac
Corrente I_n	50A

Documentazione



Dati tecnici



Curve d'intervento



Tabelle di selettività e back-up