

MONDRIAN R4 001Y4006A283MOR

CAME 

Motoriduttore 230 V AC veloce con finecorsa meccanico e ricevitore radio 433,92 MHz incorporato. Coppia Max. 6 Nm (Testa colore bianco).



Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Assorbimento (A) | 0,53 |
| Potenza (W) | 121 |
| Grado di protezione (IP) | 44 |
| Coppia (Nm) | 6 |
| Velocità Rpm (giri/min) | 28 |
| Peso sollevato (Kg) | 17 |
| Giri di finecorsa (giri) | 39 |
| Durata di funzionamento (min) | 4 |
| Lunghezza (mm) | 578 |
| Peso (Kg) | 1,46 |
| Dimensioni colli (mm) | 630 x 70 x 70 |
| Peso motore imballato (Kg) | 1,7 |

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM