



3340

MODULO CHIAMATA DIGITALE SIMPLEBUS POWERCOM



Completo di display LCD grafico 128x64 dots, tastiera 16 pulsanti retroilluminati con LED blu. Funziona anche da chiave elettronica a codice. È completo di modulo rubrica portanomi elettronica, che memorizza 1000 nomi di utenti. Lo scorrimento dei nomi avviene agendo su due pulsanti di ricerca oppure digitando direttamente l'iniziale del nome. Una volta visualizzato il nome dell'utente desiderato basta premere il pulsante di chiamata. È possibile inviare la chiamata anche digitando direttamente il codice utente. La programmazione degli utenti avviene in modo semplice mediante il software per PC art. 1249B. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Inoltre consente la personalizzazione di un messaggio iniziale di benvenuto e il funzionamento con doppia lingua di interfaccia utente. Può essere abbinata alle chiavi elettroniche Simpekey per l'aggiornamento automatico dei nomi in rubrica. Dimensioni: 112x180x40 mm.

**3340****MODULO CHIAMATA DIGITALE SIMPLEBUS POWERCOM****DATI GENERALI**

Altezza (mm)	180
Larghezza (mm)	112
Profondità (mm)	40
Colore del prodotto	Grigio
Montaggio ad incasso	Sì
Montaggio a parete	Sì

DISPLAY

Dimensione display (")	3
------------------------	---

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
-----------------------------------	----------

FUNZIONI PRINCIPALI

N° utenti memorizzabili (n°)	1000
------------------------------	------

CARATTERISTICHE GENERALI

Funzione pulsante apriporta	Sì
Porta infrarossi	Sì