



RFREMOTE4

TELECOMANDO RADIO QUADRICANALE, SERIE C



Telecomando radiotrasmettitore a 4 tasti per l'invio al sistema bus di antintrusione di distinti comandi tra i possibili configurabili. EN50131 grado 2



RFREMOTE4

TELECOMANDO RADIO QUADRICANALE, SERIE C

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Radio bidirezionale	Sì
N° tasti	4, configurabili
Modulazione	GFSK
Frequenza della trasmissione radio	868
Portata TX (metri in campo aperto) (m)	150
ID interno	24bit
Espansioni o Centrali compatibili	VEDORF (VEDO)
Tipo di centrale	VEDO/VEDO FULL RADIO / EASY SAFE FULL RADIO
Scheda radio per centrali Vedo	30003201C/VEDORF
Tipologia	Serie C

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Altezza (mm)	87
Larghezza (mm)	38
Profondità (mm)	12
Peso del prodotto (g)	20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	3V
Assorbimento max (W)	0,1

BATTERIE

Tipo batteria	1 x CR2032
Codice Comelit batteria	30007621
Batteria inclusa	Sì
Durata batteria (années)	5
Controllo livello batteria	Sì