



**RFREPEAT**

## **RIPETITORE RADIO**



RFREPEAT è un ripetitore radio bi-direzionale che consente di estendere la distanza di funzionamento tra dispositivi wireless quali sensori, radiocomandi, sirene ed una centrale Secur Hub. E' provvisto di alimentazione di rete e di batteria di backup.

### **AWARDS**

DESIGN  
MILANO

DESIGN PLUS  
powered by building

**RFREPEAT****RIPETITORE RADIO****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Tecnologia wireless	Protocollo bidirezionale
Banda frequenze radio (MHz)	868.05 ÷ 869.95
Led di segnalazione	Sì
Espansioni o Centrali compatibili	HUB32LCD (SECUR HUB)

**COMUNICAZIONE**

Buzzer interno	Sì
Numero dispositivi wireless totali (somma di tutti i dispositivi radio) (n°)	60
Eventi trasmessi	Guasto rete AC, Tamper, Batteria scarica

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Altezza (mm)	227
Larghezza (mm)	150
Profondità (mm)	30

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Alimentazione	90÷264 Vac
---------------	------------

**BATTERIE**

Tipo batteria	1 x LiPo, 3,7V, 4100 mAh
---------------	--------------------------