

**RFSIR702****SIRENA DA ESTERNO RADIO BIANCA**

RFSIR702 è una sirena wireless con batteria inclusa con molteplici funzionalità aggiuntive: toni o flash su inserimento e disinserimento, funzione deterrente, volume e durata del tono allarme regolabili. Ogni impostazione è modificabile da remoto, senza necessità di aprire la sirena. Per le impostazioni principali sono forniti anche alcuni ponticelli che consentono un'installazione personalizzata senza l'uso del software.

**AWARDS**DESIGN  
MILANODESIGN PLUS  
powered by iF



**RFSIR702**

**SIRENA DA ESTERNO RADIO BIANCA**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Tecnologia wireless	Protocollo bidirezionale
Banda frequenze radio (MHz)	868.05 ÷ 869.95
Pressione acustica	102db@1m
Volume regolabile	Sì
Frequenza tono allarme (Hz)	2700 ÷ 3300
Durata max tono allarme (minuti)	30
Supervisione	Sì
Tamper	Antimanomissione/Antistrappo
Segnalatore luminoso	Led
Altre segnalazioni LED	Inserimento/Disinserimento, funzione deterrente, modalità service
Normative EN	Immunità EMC EN50130-4
Funzione deterrente	Sì
Configurazione da centrale	Sì
Indicatore qualità del segnale a bordo	Sì
Espansioni o Centrali compatibili	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB)
Tipo di centrale	VEDO / SECURHUB
Scheda radio per centrali Vedo	RF10VEDO/ RF32VEDO

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Grado di protezione IP	IP34
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Altezza (mm)	308
Larghezza (mm)	208
Profondità (mm)	69
Peso del prodotto senza batteria (g)	1200

**RFSIR702****SIRENA DA ESTERNO RADIO BIANCA****CARATTERISTICHE HARDWARE**

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 60
-----------------------------------	----------

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Assorbimento massimo di corrente (mA)	26
---------------------------------------	----

Corrente assorbita in stand-by (µA)	4
-------------------------------------	---

Soglia di bassa tensione (V)	5,4
------------------------------	-----

**BATTERIE**

Tipo batteria	4 x CR17450 (pacco batteria custom)
---------------	-------------------------------------

Codice Comelit batteria	BTESIR
-------------------------	--------