

**43ECR032****MODULO ESPANSIONE 8 RELE' PER ERACLE 8/16**

Il modulo di espansione 8 relè può essere collegato alla centrale ERACLE 8 zone art. 43CPC008 tramite la porta seriale. Ciascun relè è associato ad una zona e sarà attivato nel caso di un allarme incendio della zona a cui è associato. Tensione di alimentazione: 24VDC. Consumo a riposo 8 mA. Consumo aggiuntivo per ciascun relè attivo: 10mA. Massima corrente assorbita: 2A. Portata contatti: 1A@12V o 0.5A@24VDC. Sezione dei cavi utilizzabili: 1.5 ÷ 2.5 mm². Temperatura di funzionamento -5°C ÷ +40 °C. Umidità relativa di funzionamento: 93% (± 3%)@40°C. Dimensioni:(HxLxP): 130x111x41 mm. Peso: 0.4 Kg.



43ECR032

MODULO ESPANSIONE 8 RELE' PER ERACLE 8/16

CARATTERISTICHE HARDWARE

Altezza (mm)	130
Larghezza (mm)	111
Profondità (mm)	41
Peso del prodotto (g)	400
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Sezione cavi per terminali (mm)	1.5 ÷ 2.5

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Numero uscite relè (n°)	8
-------------------------	---