COMELIT

RIVELAZIONE INCENDI

ACCESSORI



49RBP004.6

RIPIANO PER 4 BATTERIE, 2 SEZIONATORI, 6UM

Modulo per alloggiamento di 4 batterie di backup (12V, capacità da 33 a 55Ah) sistema Logirack. Completo di 2 sezionatori da 25A cadauno, 2 fusibili e porta-fusibili. Sono inclusi i panelli ciechi per coprire la parte frontale. Altezza 6 unità modulari.

COMELIT.

RIVELAZIONE INCENDI

ACCESSORI



49RBP004.6

RIPIANO PER 4 BATTERIE, 2 SEZIONATORI, 6UM CARATTERISTICHE PRINCIPALI Serie centrali compatibili Logirack Backup sistema Sì, con UPS Art. 49ALM544.2 Articoli inclusi 2 sezionatori 25A, 2 fusibili con porta fusibili, 2 pannelli frontali di chiusura

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Unità modulari	6
Altezza (mm)	270
Larghezza (mm)	482
Profondità (mm)	255
Installazione	Rack 19"
Contenitore	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75

BATTERIE	
Numero batterie	2
Tipo batteria	2 x 12VDC al piombo
Batteria inclusa	No
Controllo livello batteria	Sì
Range capacità batterie consentite	33 ÷ 55
Monitoraggio temperatura batteria	Sì, sonda NTC inclusa con Art. 49ALM544.2