

#### **VIDEOCITOFONIA SIMPLEBUS 1 E 2**

## **SWITCH**



#### IX0109

## **FRONTALE SWITCH CON 9 PULSANTI**



Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 9 pulsanti già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 150 x 475.5 x 2.5mm.

#### **AWARDS**



# **COMELIT.**

## **VIDEOCITOFONIA SIMPLEBUS 1 E 2**

## **SWITCH**



## IX0109

FRONTALE SWITCH CON 9 PULSANTI		
	DATI GENERALI	
Tipologia	Monoblocco	
Altezza (mm)	475,5	
Larghezza (mm)	150	
Profondità (mm)	2,5	
Colore del prodotto	Acciaio	
Montaggio ad incasso	Sì, con accessorio dedicato	
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato	

SISTEMI COMPATIBILI	
Unità audio e audio/video compatibili	Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 1	Sì
ViP	Sì

CARATTERISTICHE AUDIO	
Tecnologie implementate	Cancellazione dell'eco

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	9
Colore della retroilluminazione	Bianca



## **VIDEOCITOFONIA SIMPLEBUS 1 E 2**





## IX0109

FRONTALE SWITCH CON 9 PULSANTI		
CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ		
Grado di protezione IP	IP54	
Grado di protezione antivandalo IK	IK08	
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55	
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95	
Classe ambientale	III	



## **VIDEOCITOFONIA SIMPLEBUS 1 E 2**

**SWITCH** 



#### IX0109

## **FRONTALE SWITCH CON 9 PULSANTI**

## **ACCESSORI**



## IX9152 SCATOLA INCASSO PER FRONTALE 9-12 PULSANTI

Scatola da incasso per frontali Switch art. IX0109, IX0110, IX0111 e IX0112 a 9-10-11-12 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L  $\times$  H  $\times$  P): 124  $\times$  449.5  $\times$  56mm.



#### IX9162 CUST. PARETE FRONTALE 9-12 PUL. CON VISIERA

Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0109, IX0110, IX0111 e IX0112 a 9-10-11-12 pulsanti.