

**RFDP4CB****SENSORE RADIO DOPPIO PIR TENDA MARRONE**

Sensori wireless ad effetto tenda adatti alla protezione di singoli infissi o varchi., Tecnologia a doppio infrarosso, portata massima 4m. Colore marrone

**RFDP4CB****SENSORE RADIO DOPPIO PIR TENDA MARRONE****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Tipologia	Sensore doppio infrarosso effetto tenda
Tecnologia wireless	Protocollo bidirezionale
Tipo di rilevazione	PIR
Banda frequenze (n°)	868.05 ÷ 869.95
Modulazione	GFSK
Eventi trasmessi	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica
Supervisione	Sì
Portata infrarosso (m)	4
Angolo di copertura	35°
Effetto tenda	Sì
Regolazione sensibilità infrarosso	Sì
Logica sensori	AND/OR
Potenza di uscita RF (dB)	10
Led	Rosso in allarme
Tamper	Sì
Compensazione automatica della temperatura	Sì
Accelerometro anti-rimozione	Sì
Espansioni o Centrali compatibili	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB), RFNEXUS

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50
Altezza (mm)	280
Larghezza (mm)	42
Profondità (mm)	28
Peso del prodotto (g)	160
Montaggio a parete	Sì

**RFDP4CB****SENSORE RADIO DOPPIO PIR TENDA MARRONE****CARATTERISTICHE HARDWARE**

Grado di protezione IP	IP54
------------------------	------

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento massimo di corrente (mA)	38
Corrente assorbita in stand-by (µA)	60

BATTERIE

Tipo batteria	1xER14505H 3,6V
Codice Comelit batteria	2G50000711