

**RFKP****TASTIERA RADIO PER CENTRALE COMELIT NEXUS**

Tastiera soft-touch wireless bidirezionale per la gestione delle centrali di allarme Comelit NEXUS. Equipaggiata con sensore di prossimità e sensore di luminosità per gestione automatica della retroilluminazione in funzione dell'effettivo utilizzo e della luce ambientale, ottimizzando quindi la durata delle batterie. 4 led di segnalazione (impianto disinserito, impianto inserito, anomalia e allarme), buzzer per la segnalazione acustica, tamper anti-manomissione. Alimentazione con due pile CR123A. Dimensioni 102 x 84 x 25mm



RFKP

TASTIERA RADIO PER CENTRALE COMELIT NEXUS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia wireless	Bidirezionale, BeaconPlus
Banda frequenze (MHz)	868.05 ÷ 869.95
Modulazione	GFSK
Portata (metri in campo aperto)	500
Tipo tastiera	Soft-touch, con micro-switch
N° tasti	15 (tastierino numerico, annulla, cancelletto, inserisci, disinserisci, icona guasto non premibile)
Tamper	Antimanomissione/Antistrappo
Attivazione allarme	Sì
Buzzer interno	Sì
Sensore di luminosità	Sì
Espansioni o Centrali compatibili	RFNEXUS

CARATTERISTICHE HARDWARE

Installazione	A parete
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 40
Altezza (mm)	102
Larghezza (mm)	84
Profondità (mm)	25
Peso del prodotto (g)	260

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Soglia di bassa tensione (V)	5,7
------------------------------	-----

BATTERIE

Numero batterie	2
Tipo batteria	CR123A
Codice Comelit batteria	30007622