

**RFSIR102****SIRENA INTERNA RADIO**

Sirena Wireless da interno professionale, dotata di un potente trasduttore piezoelettrico che garantisce un'elevata pressione sonora. La sirena da interno Comelit è molto utile per aumentare l'effetto di disturbo/disagio verso l'intruso favorendone l'allontanamento. Tra le più importanti caratteristiche, spicca un design raffinato, la duplice possibilità di montaggio a muro ed anche su tavolo/superficie, ed infine la configurazione dei toni o flash all'atto dell'inserimento/disinserimento. Diametro 112 mm, Altezza 58 mm, batteria da 6 V inclusa, materiale ABS.

AWARDSDESIGN
MILANODESIGN PLUS
powered by building



RFSIR102

SIRENA INTERNA RADIO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia wireless	Protocollo bidirezionale
Banda frequenze radio (MHz)	868.05 ÷ 869.95
Pressione acustica	102db@1m
Frequenza tono allarme (Hz)	2700 ÷ 3300
Durata max tono allarme (minuti)	30
Segnalatore luminoso	Led
Normative EN	Immunità EMC EN 50130-4
Espansioni o Centrali compatibili	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB), RFNEXUS

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP	IP30
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Profondità (mm)	58
Peso del prodotto senza batteria (g)	288
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 40
Diametro (mm)	112

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Corrente assorbita in stand-by (µA)	4
Soglia di bassa tensione (V)	6

BATTERIE

Tipo batteria	4 x CR17450 (pacco batteria custom)
Codice Comelit batteria	BTESIR
Batteria inclusa	Sì