



ET5100

PULSANT.EXTRA 4+N PREDISPOSTA PER 2/4 PULS.



Pulsantiera audio serie Extra con cover in acciaio inox e retroilluminazione del cartellino portanome. Da completare con pulsante singolo art. ET9211 (confezione da 4 pezzi) per disporre di 4 pulsanti di chiamata oppure con pulsante doppia altezza art. ET9210 (confezione da 2 pezzi) per disporre di 2 pulsanti di chiamata. La pulsantiera può essere installata da parete o da incasso con i relativi accessori forniti a corredo. Sistema a cablaggio tradizionale 4+N. Dimensioni (L x H x P): 95x165x6.5 mm (incasso) - 25 mm (parete).



ET5100

PULSANT.EXTRA 4+N PREDISPOSTA PER 2/4 PULS.

DATI GENERALI

Tipologia	Monoblocco
Larghezza (mm)	95
Altezza (mm)	135
Profondità (mm)	25
Montaggio ad incasso	Sì
Montaggio a parete	Sì

SISTEMI COMPATIBILI

Tradizionale	Sì
--------------	----

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK07
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)



ET5100

PULSANT.EXTRA 4+N PREDISPOSTA PER 2/4 PULS.

ACCESSORI



ET9151 SCATOLA DA INCASSO PER PULSANTIERA EXTRA

Scatola da incasso per posto esterno serie Extra art. ET5200.
Dimensioni 164.5x93.5x25mm.



ET9150 SCATOLA INCASSO PER PULSANTIERA EXTRA KIT

Scatola da incasso per posto esterno serie Extra art. ET5001 - ET5002
- ET0001. Dimensioni : 134.5 x 93.5 x 25 mm



ET9160 SUPPORTO PARETE PER PULSANTIERA EXTRA KIT

Custodia da parete per posto esterno serie Extra art. ET5001 - ET5002
- ET0001. Dimensioni : 94 x 134 x 19 mm



ET9161 SUPPORTO DA PARETE PER PULSANTIERA EXTRA

Custodia da parete per posto esterno serie Extra art. 5200. Dimensioni
94x164x19mm.



ET5200 MODULO EXTRA 4+N PREDISPOSTO PER 4/8 PULS.

Modulo per pulsantiera audio serie Extra con cover in acciaio inox e retroilluminazione del cartellino portanome. Da completare con pulsante singolo art. ET9211 (confezione da 4+4 pezzi) per disporre di 8 pulsanti di chiamata oppure con pulsante doppia altezza art. ET9210 (confezione da 2+2 pezzi) per disporre di 4 pulsanti di chiamata. La pulsantiera può essere installata da parete o da incasso con i relativi accessori forniti a corredo. Sistema a cablaggio tradizionale 4+N. Dimensioni L x H x P): 95x165x6.5 mm (incasso) - 95x165x25 mm (parete).



ET5100

PULSANT.EXTRA 4+N PREDISPOSTA PER 2/4 PULS.

ACCESSORI



ET9210 2 PULSANTI DOPPIA ALTEZZA PER EXTRA 4+N

Pulsanti doppia altezza da utilizzare per completare la pulsantiera serie Extra a cablaggio tradizionale art. ET5100. Confezione da 2 pezzi.



ET9211 4 PULSANTI SINGOLI PER EXTRA 4+N

Pulsanti singoli da utilizzare per completare la pulsantiera serie Extra a cablaggio tradizionale art. ET5100. Confezione da 4 pezzi.