


**IX0112U****FRONTALE STEELSWITCH CON 12 PULSANTI**

Frontale per pulsantiera STEELSWITCH in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie agli adattatori art. EU1250A e EU1250V forniti a corredo è possibile utilizzare il gruppo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (Simplebus o ViP). Completo di 12 pulsanti già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 150 x 475.5 x 2.5mm.

**IX0112U****FRONTALE STEELSWITCH CON 12 PULSANTI****DATI GENERALI**

Tipologia	Monoblocco
Larghezza (mm)	150
Altezza (mm)	475,5
Profondità (mm)	2,5
Colore del prodotto	Acciaio
Tipo materiali di rivestimento	Acciaio Inox AISI 316
Montaggio ad incasso	Sì, con accessorio dedicato
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 1	Sì
ViP	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	12
Colore della retroilluminazione	Bianca

REGOLAZIONI

Luminosità della retroilluminazione	Sì
-------------------------------------	----

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ



IX0112U

FRONTALE STEELSWITCH CON 12 PULSANTI

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV

**IX0112U****FRONTALE STEELSWITCH CON 12 PULSANTI****ACCESSORI****IX9172 CUSTODIA PER FRONTALE 9-12 PULSANTI**

Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete e su cartongesso per frontali STEELSWITCH e SWITCH a 9-10-11-12 pulsanti, finitura in acciaio Inox AISI 316. Dimensioni (L x H P): 155 x 480.5 x 64mm.

**IX9152 SCATOLA PER FRONTALE 9-12 PULSANTI**

Scatola da incasso per frontali STEELSWITCH e SWITCH a 9-10-11-12 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 124 x 449.5 x 56mm.

**IX9162 CUSTODIA CON VISIERA PER FRONTALE 9-12**

Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali STEELSWITCH e SWITCH a 9-10-11-12 pulsanti, finitura in acciaio Inox AISI 316. Dimensioni (L x H x P): 155 x 480.5 x 89mm.