RFREPEAT

RIPETITORE RADIO



RFREPEAT è un ripetitore radio bi-direzionale che consente di estendere la distanza di funzionamento tra dispositivi wireless quali sensori, radiocomandi, sirene ed una centrale Secur Hub. E’ provvisto di alimentazione di rete e di batteria di backup. Non utilizzabile in abbinamento a sensore di fumo RFSMK.

AWARDS

RFREPEAT

RIPETITORE RADIO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tecnologia wireless	Protocollo bidirezionale
Banda frequenze radio (MHz)	868.05 ÷ 869.95
Led di segnalazione	Sì
Espansioni o Centrali compatibili	HUB32LCD (SECUR HUB)

COMUNICAZIONE	
Buzzer interno	Sì
Numero dispositivi wireless totali (somma di tutti i dispositivi radio) (n°)	60
Eventi trasmessi	Guasto rete AC, Tamper, Batteria scarica

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Altezza (mm)	227
Larghezza (mm)	150
Profondità (mm)	30

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Alimentazione	90÷264 Vac

BATTERIE	
Tipo batteria	1 x LiPo, 3,7V, 4100 mAh

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.