

**RFSIR302****SIRENA DA ESTERNO RADIO, SLIM, LAMP.ARANCIO**

RFSIR302 è una sirena wireless con batteria inclusa con molteplici funzionalità aggiuntive: toni o flash su inserimento e disinserimento, funzione deterrente, volume e durata del tono allarme regolabili. Ogni impostazione è modificabile da remoto, senza necessità di aprire la sirena. Lampeggiante colore arancio.



RFSIR302

SIRENA DA ESTERNO RADIO, SLIM, LAMP.ARANCIO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia wireless	Protocollo bidirezionale
Banda frequenze radio (MHz)	868.05 ÷ 869.95
Pressione acustica	102db@1m
Volume regolabile	Sì
Frequenza tono allarme (Hz)	2700 ÷ 3300
Durata max tono allarme (minuti)	30
Supervisione	Sì
Tamper	Antimanomissione/Antistrappo
Segnalatore luminoso	Led
Altre segnalazioni LED	Inserimento/Disinserimento, funzione deterrente, modalità service
Normative EN	Immunità EMC EN50130-4
Funzione deterrente	Sì
Configurazione da centrale	Sì
Indicatore qualità del segnale a bordo	Sì
Espansioni o Centrali compatibili	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB), RFNEXUS

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP	IP44, (parte elettronica IP54)
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco
Grado di protezione antivandalo IK	IK04
Altezza (mm)	310
Larghezza (mm)	230
Profondità (mm)	60
Peso del prodotto senza batteria (g)	1240
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 70

**RFSIR302****SIRENA DA ESTERNO RADIO, SLIM, LAMP.ARANCIO****CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Assorbimento massimo di corrente (mA)	26
Corrente assorbita in stand-by (µA)	4
Soglia di bassa tensione (V)	5,4

BATTERIE

Tipo batteria	4 x CR17450 (pacco batteria custom)
Codice Comelit batteria	BTESIR