

Lettores badge radio

LB 2000 Tyxal+ • Cod.6413254



— Ditelo ai vostri clienti

- Utilizzo semplice e pratico

— Funzioni

- Lettore di badge bidirezionale: ritorno di informazioni visivo dell'ordine inviato
- 2 tasti per l'attivazione/arresto totale del sistema di allarme
- 2 tasti configurabili con i comandi seguenti a scelta:
 - Avvio/arresto della zona 1
 - Avvio/arresto della zona 2
 - SOS acustico con chiamata del combinatore e attivazione delle sirene
 - SOS discreto con chiamata del combinatore
- Funzione di avviso via SMS all'accensione/spegnimento del sistema, in associazione ad un combinatore telefonico GSM Delta Dore
- Notifica di avvio/arresto in collegamento con il web server Delta Dore



+ Installatore

- Flessibilità di installazione con 2 tasti configurabili
- Riconoscimento automatico dei badge già registrati su un altro lettore di badge

Caratteristiche tecniche

Lettores di transponder LB2000 (x1)

Dimensioni	A:127 L:89 P:22 mm	Indice IP	30
Modalità di posa	sporgente da avvitare	Autoprotezione	all'apertura in caso di rimozione forzata
Tipo di alimentazione	batteria	Tecnologia di comunicazione	X3D

Badge RFID (x2)

Dimensioni	A:43 L:34 P:6 mm
------------	------------------

Ampliare l'installazione

- BRFID Tyxal+ | Badge RFID - 6413224
- BAT AA Tyxal+ | Batteria AA per DO,CLS8000, CLE8000, LB2000 - 6416231