SCHEDINA TECNICA - SL630-ADP-CI



Adattatore SASY60i portasbarre 250 - 630A in Ci

Powering Business Worldwide*

Tipo SL630-ADP-CI Catalog No. 184465

Programma di fornitura

Assortimento			xEnergy Safety Ci
Funzione di base			Custodia predisposta
Funzione di base			Accessori per custodia sbarre
accessori			portasbarre
Funzione			Come collegamento tra la base dell'alloggiamento e il supporto per sbarra collettrice SL per sistemi a 3, 4 e 5 poli
Descrizione			possibilità di montaggio sporgente dell'apparecchio su sbarre Spaziatura supporto sbarra collettrice 290 mm
Interasse sbarre		mm	60
Ampiezza		mm	375
Corrente nominale d'impiego	I _e	Α	250 400 630
utilizzabile per			L1, L2, L3: 12x5 - 30x10: SL63031 L1, L2, L3: 20x5 - 30x10: SL63032 L1, L2, L3: 30x10: SL63033 N, PE: 12x5 - 30x10: SLPEN63011 N, PE: 20x5 - 30x10: SLPEN63012 N, PE: 30X10: SLPEN63013
utilizzo con			C144 C143

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / accessori per dispositivi tecnici di commutazione bassa tensione (EC002498)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Componente Per Tecnica Commutazione A Bassa Tensione / Componenti per tecnica commutazione a bassa tensione (accessori) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])

tipologia accessorio piastra adattatrice

1/1