

Adattatore, 16 A, Numero di poli 1/L1, utilizzo con FAZ

Tipo **MSFAMCB-16A/L1**
Catalog No. **198259**



Programma di fornitura

Assortimento			Accessori
accessori			Adattatori per sbarre
			Omologato secondo UL 508
Tensione nominale d'impiego	U_e	V	690
Corrente nominale d'impiego	I_e	A	16
Sezione conduttori			AWG 14 (2.5 mm ²)
Larghezza di adattatore		mm	18
Lunghezza adattatore		mm	160
Guida DIN a scatto		Numero	1
utilizzo con			FAZ
Numero di poli			1/L1

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / adattatore per sbarra collettore (EC001531)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduzione / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Distribuzione Binari (Tecnologia Ns Di Commutazione) / Busbar adapter (low-voltage switching technology) (ec1@ss10.0.1-27-37-03-04 [ACN951011])			
componenti guida di supporto			1 guida portante
esecuzione del collegamento elettrico			conduttore tondo
corrente nominale I_n		A	16
spessore min. del binario elettrificato		mm	2
spessore max. del binario elettrificato		mm	2
larghezza dell'adattatore		mm	18
larghezza delle guide		mm	0
distanza delle guide		mm	60

