



Sezionatore con fusibili; 1p; 10x38

Tipo Z-SHL/1
Catalog No. 263883

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / sezionatore con fusibili (EC001040)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttore Di Carico, Sezionatore, Interruttore Di Comando / Interruttore di carico/sezionatore con/senza fusibile (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])			
esecuzione come interruttore principale			no
esecuzione come interruttore di sicurezza			no
max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC		V	230
corrente nominale permanente Iu		A	32
potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V		kW	0
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq		kA	10
resistenza a corrente di breve durata Icw		kA	0
adatto per fusibili			formato C1-C3
numero di poli			1
con monitoraggio fusibili			no
tipo di collegamento circuito elettrico principale			raccordo a vite
ingresso del cavo			altri
dotato di connettori			no
adatto per fissaggio a terra			no
adatto per fissaggio frontale			no
adatto per installazione con sbarra collettiva			no
esecuzione dell'elemento di azionamento			altri
posizione dell'elemento di azionamento			davanti
azionamento a motore opzionale			no
azionamento a motore integrato			no
esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza			no
grado di protezione (IP), lato frontale			IP20