



Sezionatore con fusibili; 1p+N; 10x38

Tipo Z-SHL/1N
Catalog No. 263884

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / sezionatore con fusibili (EC001040)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduittura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttore Di Carico, Sezionatore, Interruttore Di Comando / Interruttore di carico/sezionatore con/senza fusibile (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])			
esecuzione come interruttore principale			no
esecuzione come interruttore di sicurezza			no
max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC	V		230
corrente nominale permanente Iu	A		32
potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V	kW		0
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq	kA		10
resistenza a corrente di breve durata Icw	kA		0
adatto per fusibili			formato C1-C3
numero di poli			2
con monitoraggio fusibili			no
tipo di collegamento circuito elettrico principale			raccordo a vite
ingresso del cavo			altri
dotato di connettori			no
adatto per fissaggio a terra			no
adatto per fissaggio frontale			no
adatto per installazione con sbarra collettore			no
esecuzione dell'elemento di azionamento			altri
posizione dell'elemento di azionamento			davanti
azionamento a motore opzionale			no
azionamento a motore integrato			no
esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza			no
grado di protezione (IP), lato frontale			IP20