## **SCHEDINA TECNICA - Z-SI/20/1N**



Sezionatore con fusibili; 1p+N; 20A; 8,5x31,5

Tipo Z-SI/20/1N Catalog No. 263896



Abbildung ähnlich

## Dati tecnici secondo ETIM 7.0

6	apparecchi elettrici a bassa tensione	(EG000017)	/ sezionatore con fusibili (	(EC001040)
---	---------------------------------------	------------	------------------------------	------------

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttore Di Carico, Sezionatore, Interruttore Di Comando / Interruttore di carico (sezionatore con/sezza fusibile (pc/@ss10.01.27.37.14.01 [AKE088013])

Interruttore di carico/sezionatore con/senza fusibile (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])					
esecuzione come interruttore principale			no		
esecuzione come interruttore di sicurezza			no		
max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC		V	230		
corrente nominale permanente lu		Α	32		
potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V		kW	0		
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq		kA	10		
resistenza a corrente di breve durata Icw		kA	0		
adatto per fusibili			formato C1-C3		
numero di poli			2		
con monitoraggio fusibili			no		
tipo di collegamento circuito elettrico principale			raccordo a vite		
ingresso del cavo			altri		
dotato di connettori			no		
adatto per fissaggio a terra			no		
adatto per fissaggio frontale			no		
adatto per installazione con sbarra collettrice			no		
esecuzione dell'elemento di azionamento			altri		
posizione dell'elemento di azionamento			davanti		
azionamento a motore opzionale			no		
azionamento a motore integrato			no		
esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza			no		
grado di protezione (IP), lato frontale			IP20		