



Abbildung ähnlich

Sbarra di distribuzione, per SPC, 3unità passo

Tipo ZV-KSBI-3TE
Catalog No. 263962
Alternate Catalog No. ZV-KSBI-3TE



Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / sbarra di fase (EC000215)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Componente Per Tecnica Commutazione A Bassa Tensione / Phase busbar (ecI@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
numero di fasi			1
numero di poli			1
adatto per numero di apparecchi			0
misura di divisione		mm	0
sezione		mm	16
lunghezza		mm	53
numero di unità di suddivisione			3
corrente nominale permanente Iu		A	0
esecuzione del collegamento elettrico			forca
isolato			sì
tensione impulsiva nominale		kV	0
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq		kA	0
max. tensione d'esercizio nominale Ue		V	400
resistenza a corrente di breve durata Icw		kA	0
adatto per apparecchi con conduttore N			no
adatto per apparecchi con interruttore ausiliario			no