Sbarra di fase, 1Ph, 10qmm, connettore forchetta, 1m



 Tipo
 Z-GV-10/1P-1TE

 Catalog No.
 270339

Abbildung ähnlich

## Dati tecnici secondo FTIM 7.0

adatto per apparecchi con interruttore ausiliario

Dati tecnici secondo ETIM 7.0			
apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / sbarra di fase (EC000215)  Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Componente Per Tecnica Commutazione A Bassa Tensione / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
numero di poli			1
adatto per numero di apparecchi			57
misura di divisione		mm	17.8
sezione		mm	10
lunghezza		mm	1000
numero di unità di suddivisione			1
corrente nominale permanente lu		Α	63
esecuzione del collegamento elettrico			forca
isolato			sì
tensione impulsiva nominale		kV	0
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq		kA	25
max. tensione d'esercizio nominale Ue		V	415
resistenza a corrente di breve durata Icw		kA	0
adatto per apparecchi con conduttore N			no